

TESTEUR DE PRISE À DDFT 120 V CA

TECHNOLOGIE AMÉLIORÉE ET CONCEPTION INDUSTRIELLE

61-502 120V AC DDFTRECEPTACLE TESTER

- Certifié cULus (UL 1436, CSA C22.2 n° 160) pour les circuits 120 V AC
- Détecte les problèmes de câblage courants dans les prises
- Confirme le fonctionnement des dispositifs de protection DDFT



Déclenche le disjoncteur DDFT dans le circuit en appuyant sur le bouton noir



Lampe-témoin s'allume, indiquant l'activation du test du disjoncteur DDFT et le DDFT se déclenche s'il fonctionne correctement




Il suffit de brancher l'appareil sur la prise de courant et de comparer les lumières qui s'allument à la légende du testeur

LÉGENDE

Indique une condition de câblage correcte, ainsi que les défauts de câblage suivants :

- terre ouverte
- polarité inversée
- phase ouverte
- neutre ouvert
- fils de phase et de terre inversés
- phase au neutre avec phase ouverte



* Consultez le site www.idealind.com pour connaître les détails de la garantie. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis.

REMARQUE : La prise de courant DOIT être correctement mise à la terre pour que le DDFT puisse fonctionner correctement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TESTEUR DE PRISE DE COURANT



FABRICATION ARRÊTÉE



Utilisez le modèle 61-502 comme remplacement

CARACTÉRISTIQUES	61-502	61-517	61-051	61-035	61-501
Classification CAT (sécurité)	CAT II 150 V	CAT II 150 V	—	—	—
Homologué	UL 1436, CSA C22.2 N° 160	UL 1436, CSA C22.2 N° 160	UL 1436, CSA C22.2 N° 160	UL 1436, CSA C22.2 N° 160	UL 1436, CSA C22.2 N° 160
Tension nominale	120 V AC	120 V AC	120 V AC	120 V AC	120 V AC
Indication de câblage correct, de défaut de câblage, de polarité	✓	✓	✓	✓	✓
Déclenchement du DDFT	✓	✓	✓	—	✓
Témoin de test de déclenchement du DDFT	✓	✓	—	—	—
Fabriqué aux États-Unis	—	—	✓	✓	—
Lampes néon	✓	DEL	✓	✓	✓
Écran à ACL (tension)	—	✓	—	—	—
Garantie	2 ans*	2 ans*	2 ans*	2 ans*	1 an*

* Consultez le site www.idealind.com pour connaître les détails de la garantie.

Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis.

P-6071 FR (02-23)

©2023 IDEAL INDUSTRIES, INC.

SERVICE CLIENTÈLE d'IDEAL :
orderdesk@idealindustries.com
1-800-824-3325
www.idealind.com

LE CHAMPION
DES ÉLECTRICIENS^{MC}

